

FOTOCÉLULA REFLEXIVA COM SENSOR INFRAVERMELHO GA0611

Manual do Usuário

- Aplicação do Produto: portões basculante, portas giratórias, portões deslizantes, portões votantes, proteção de pedestres, segurança de janela e varandas, segurança de armazéns, parques e outros ambientes de segurança externa.

Especificação do Produto

- Voltagem: AC 9V~24V (Frequência: 50Hz/60Hz, I_{max} = 35mA)
- Corrente de trabalho: 1) <35mA@12VDC 2) <19mA@24VDC
- Distância de detecção: 1) ≥15m (com refletor tipo: XUZYC80) 2) ≥10m (com refletor tipo: TD-05)
- Zona cega: ≤0,45m
- Tempo de reação: cerca de 30mS
- Intensidade de luz no ambiente: Max. 5000lux
- Espectro da luz infravermelha: 1) comprimento de onda: 740nm 2) Tipo de luz: Luz vermelha visível.
- Carregamento de porta externa: AC 0,3A/120VAC 2) DC 0,8A/30VDC
- Indicação de Led
 - o Led Verde: 1) Ligado ou Desligado 2) Led piscando: indica que o sinal está franco.
 - o Luz Amarela: Sinal de status de trabalho (Ligado/Deligado: o sinal de trabalho é válido ou inválido).
- Temperatura de trabalho: -25°C ~+70°C
- Temperatura de armazenamento: -35°C ~+80°C
- Dimensão do produto (LxCxH): 100 x 40 x 35mm
- Dimensão da lente: Ø82 x H8.3mm
- Peso do produto: cerca de 60g

Instalação do Produto e Notas

- 1) Por favor, instale e teste o produto dentro do raio máximo de detecção.
- 2) Instale o refletor na posição adequada e o refletor deve estar voltado para o sensor.
- 3) Ajuste a posição do sensor de acordo com o refletor e coloque o ponto do sensor no meio do refletor (Na instalação inicial e depurado, fixe primeiro o sensor, o refletor deve estar alinhado com o sensor e então mova o refletor para perto ou longe da posição desejada).
- 4) Não ligue o sensor antes de toda a instalação elétrica do sensor estar completa.
- 5) Quando depurada e instalada, por favor, preste a atenção para evitar a zona cega do produto (incapaz de sentir obstáculos na zona cega).

Interface elétrica do produto

GA0611
saída

